

◎電動ハンマードリル

仕様

メーカー		マキタ
型式		HR3811
電源	V	100
電流	A	12
消費電力	W	1130
穴あけ能力(コンクリート)	mm	38
穴あけ能力(コアビット)	mm	118
回転数	min ⁻¹	270
打撃数	min ⁻¹	3300
重量	kg	7.7



◎電動コンクリートブレーカー

仕様

メーカー		HILTI
型式		TE-2000AVR
電源	V	100
電流	A	
消費電力	W	
最大斫性能	C m ³ /min	14200
打撃数(無負荷)	min ⁻¹	1800
重量	kg	14.5



◎電動ハンマー

仕様

メーカー		HIKOKI
型式		H50SA
電源	V	100
電流	A	
消費電力	W	1140
打撃数	min ⁻¹	1800
重量	kg	8.8

